

FUNCIÓN	SECUENCIA EN EL TELÉFONO
Retener Llamada	Pulsar 2 y botón de llamada ↵
Transferir Llamada <u>sin consulta</u>	Pulsar 4 y botón de llamada ↵
Transferir Llamada <u>con consulta</u>	Pulsar 4 y botón de llamada ↵
Desactivar Llamada en espera	Pulsar #43# y botón de llamada ↵
Añadir a Multiconferencia	Pulsar 3 y botón de llamada ↵
Logon en Operadora OV, Grupo de Extensiones, Cola de llamadas	Pulsar *233# y botón de llamada ↵
Logoff en Operadora OV, Grupo de Extensiones, Cola de llamadas	Pulsar #233# y botón de llamada ↵
Activar Presentación del Nº de Cabecera	Pulsar *224# y botón de llamada ↵
Desactivar Presentación del Nº de Cabecera	Pulsar #224# y botón de llamada ↵
Activar Aplicación del Manager Asistente	Pulsar *219# y botón de llamada ↵
Desactivar Aplicación del Manager Asistente	Pulsar #219# y botón de llamada ↵

Códigos USSD de los Servicios de Oficina Vodafone.

- **Manager Asistente**

- Activación (previa configuración Gestor) : Marcar ***219# + Tecla Llamar**
- Desactivación (previa configuración Gestor): Marcar **#219# + Tecla Llamar**

- **Servicio Ausente**

- Activación ***217*hhmm# + Tecla Llamar**: Configura causa "no disponible" hasta hhmm de hoy.
- Activación ***217*ddmmyyyy# + Tecla Llamar**: Configura causa "no disponible" hasta ddmmyyyy 23:59. Activa el servicio hasta la fecha indicada en ddmmyyyy
- Desactivación: ***217# + Tecla Llamar**. Desactiva causa que aplica en el momento de marcar el código.
- Desactivación del servicio: **#217# + Tecla Llamar**

- **Agente**

- Log On: Marcar ***233# + Tecla Llamar**
- Log Off: Marcar **#233# + Tecla Llamar**

- **No Molestar**

- Activación de sólo las listas negras (previa Configuración Gestor): Marcar ***234*1# + Tecla Llamar**
- Activación de todas las listas (previa Configuración Gestor): Marcar ***234*2# + Tecla Llamar**
- Desactivación de todas las listas: Marcar ***234*3# + Tecla Llamar**

- **Presentación Número de Cabecera**

- Activación (previa Configuración Gestor): Marcar ***224# + Tecla Llamar**
- Desactivación (previa Configuración Gestor): Marcar **#224# + Tecla Llamar**

Secuencias de Captura

Las secuencias de captura que se pueden marcar son las siguientes:

***301+IdentificadorGrupo** para capturar la llamada del grupo indicado que lleve más tiempo sonando.

***302+Numero** para capturar la llamada del móvil cuyo número se ha introducido (el número puede ser la extensión o el número público de 9 dígitos).

También puede marcar de forma abreviada:

***301 ó *302** para capturar la llamada que lleve más tiempo sonando sin diferenciar grupo o número.